

# heatit HEATIT Przełącznik pojedynczy ZM

Przełącznik dużej mocy 16A

## Model: ZM Single Relay 16A

Przełącznik pojedynczy Heatit ZM to przełącznik dużej mocy do instalacji ściennych. Przełącznik umożliwia sterowanie podłączonymi urządzeniami za pośrednictwem sieci Z-wave lub za pomocą przełącznika przewodowego. Moduł jest wyposażony w przełącznik 16A i posiada funkcję kontrolera sceny.

Pojedynczy Przełącznik Heatit ZM ma funkcję pomiaru mocy, która pozwala monitorować zużycie energii podłączonych urządzeń.

Przełącznik pojedynczy Heatit ZM 16A Funkcja ta umożliwia użytkownikowi dodanie wszystkich urządzeń ze SmartStart poprzez skanowanie kodów QR znajdujących się na urządzeniach. Podczas uruchamiania wszystkie urządzenia zostaną automatycznie dodane do bramki (wymaga kontrolera wspierającego funkcję SmartStart).



## NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Przełącznik dużej mocy do instalacji ściennych
- 16A / 3600W
- SmartStart
- Kontroler scen
- Montaż na szynie DIN
- Aktualizacja oprogramowania (OTA)
- Obsługuje tryby szyfrowania S0, S2 Authenticated oraz S2 Unauthenticated
- Pomiar mocy



# HEATIT Przełącznik pojedynczy ZM

Przełącznik dużej mocy 16A

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Komunikacja	Z-Wave 700
Napięcie znamionowe	230VAC 50Hz
Maks. obciążenie prądu	3600W 16A (tylko obciążenia rezystancyjne)
Zużycie energii	<1W
Temperatura otoczenia	od 5°C do 40°C (przechowywanie od -30°C do 70°C)
Wilgotność	Max 95% RH
Zakres RF	Min. 40 metrów
Kod IP	IP 20
Zgodności	Z-Wave Plus V2, CE
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	45 mm x 25 mm x46 mm

## OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE

Waga	64 g
Długość	45 mm
Szerokość	65 mm
Wysokość	65 mm
Ilość	1

## OPAKOWANIE ZBIORCZE

Waga	2,7 kg
Długość	342 mm
Szerokość	280 mm
Wysokość	115 mm
Ilość	40